

Портативна GMDSS-станція для рятувальних засобів

- Відповідає суворим вимогам до радіообладнання рятувальних засобів щодо умов навколишнього середовища

IC-GM1600 відповідає вимогам до температури, термошоку, вібростійкості та стійкості до падіння (з висоти 1 м). Після проходження цих випробувань IC-GM1600 зберігає водонепроникність на глибині 1 м, як передбачено резолюціями IMO A.694(17), MSC149(77) та відповідними специфікаціями.

- Опціональна літєва батарея великої ємності BP-234 має вищі характеристики при низьких температурах

Забезпечує понад 8 годин роботи навіть при -20°C .
(Робочий цикл: Tx: Rx: очікування = 6: 6: 48)

- Велика клавіатура з чітким натисканням кнопок
- РК-дисплей із широким кутом огляду
- Інші функції

- Швидкий доступ до каналу 16 та каналу виклику одним дотиком
- Яскраво-жовтий корпус, добре помітний
- Яскравий світлодіодний індикатор на верхній панелі
- Підтримка 4-значних номерів каналів



опції

ЛІТІЄВИЙ АКУМУЛЯТОРНИЙ БЛОК



BP-234

<Для рятувальних засобів>

BP-234: літійовий акумуляторний блок Первинна батарея 9.0 V/3300 mAh для рятувальних засобів GMDSS радіостанції.

ЛІ-ІОННИЙ АКУМУЛЯТОРНИЙ БЛОК



BP-252

<Для використання на борту>

BP-252: перезарядний літій-іонний акумулятор 7.2 V/1000 mAh (мін.), 1050 mAh (тип.). Входить до комплекту в деяких версіях.

ЗВЧАЙНИЙ ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ



BC-147SA/SE

BC-173

<Для використання на борту>

BC-173: НАСТІЛЬНИЙ ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

+ BC-147SA/SE*: АДАПТЕР ЗМІННОГО СТРУМУ Регулярно заряджає акумуляторний блок BP-252 за 10 годин (приблизно).

* BC-147SA для американської вилки, SE для європейської.

BELT CLIPS



MB-103Y

MB-86

MB-103Y: поясний кліпс типу «крокодил».

Входить до комплекту.

MB-86: поворотний поясний кліпс. Запобігає випадковому падінню з пояса.

ШКІРЯНИЙ ПОЯСНИЙ ТРИМАЧ



MB-96FL

MB-96FL: шкіряний поясний тримач для фіксованого поясного кліпса.

ВИНОСНИЙ МІКРОФОН-ДИНАМІК



HM-167

HM-167: водонепроникний виносний мікрофон-динамік із затискачем типу «крокодил»

Деякі опції можуть бути недоступні в окремих країнах або через відсутність Т/А. Уточнюйте деталі у свого дилера.

Перед використанням радіостанції уважно та повністю прочитайте всі інструкції, що додаються до неї.

Icom, Icom Inc. та логотип Icom є зареєстрованими торговельними марками Icom Incorporated (Японія) в Японії, США, Великій Британії, Німеччині, Франції, Іспанії, Росії, Австралії, Новій Зеландії та/або інших країнах. Усі інші торговельні марки є власністю їх відповідних власників.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	IC-GM1600
ЗАГАЛЬНІ	
Діапазон частот	Передача/прийм, 156.300–156.875 MHz
Тип випромінювання	16K0G3E (FM)
Вимоги до живлення	Номинальна напруга 7.2 V DC
Струм споживання (приблизно)	
TX Висока/Низька	1.0 A (2 W)/0.7 A (1.2 W)
RX Макс. аудіовихід	400 mA (внутрішній динамік)/200 mA (зовнішній динамік)
Опір антени	50 Ω (фіксований роз'єм SMA)
Діапазон робочих температур	–20°C до +60°C, –4°F до +140°F
Розміри (Ш × В × Г) (без урахування виступаючих частин)	65 × 145 × 44 mm; 2.6 × 5.7 × 1.7 in
Вага (приблизно)	385 g; 13.6 oz (з BP-234)
ПЕРЕДАВАЧ	
Вихідна потужність (висока/низька)	2 W/1.2 W
Макс. відхилення частоти	±5.0 kHz
Похибка частоти	±5.0 ppm
Гармонічні спотворення звуку	10% (при відхиленні 60%)
Побічні випромінювання	–70 dBc типово
Потужність у сусідньому каналі	70 dB
Рівень фону та шуму FM	40 dB
ПРИЙМАЧ	
Чутливість	0.20 μV типово (при 12 dB SINAD)
Чутливість шумоподавлення	0.32 μV типово (при порозі)
Селективність у сусідньому каналі	70 dB типово
Побічна чутливість	70 dB типово
Придушення інтермодуляції	70 dB типово
Фон і шум	40 dB
Потужність аудіовиходу	
Внутрішній динамік	700 mW типово (при 10% спотворень, 8 Ω Ом навантаження)
Зовнішній динамік	350 mW типово (при 10% спотворень, 8 Ω Ом навантаження)

Вимірювання виконано відповідно до TIA/EIA-603 та FCC part 80.271. Усі наведені характеристики можуть змінюватися без попередження та зобов'язань. Для відповідності вимогам до радіобладнання рятувальних засобів GMDSS необхідний первинний акумуляторний блок BP-234.

Комплект поставки:

(* залежить від версії)

- Акумуляторний блок BP-252
- Зарядний пристрій BC-173
- Адаптер змінного струму BC-147SA/SE*
- Поясний кліпс MB-103Y
- Антена FA-S61V
- Шийний ремінець

Icom Inc.

1-1-32, Kamiminami, Hirano-Ku, Osaka 547-0003, Japan Телефон: +81 (06) 6793 5302 Факс: +81 (06) 6793 0013

www.icomjapan.com

Icom America Inc.
www.icomamerica.com

Icom (Europe) GmbH
www.icomeurope.com

Icom (Australia) Pty. Ltd.
www.icom.net.au

Ваш місцевий дистриб'ютор/дилер:

Icom Canada
www.icomcanada.com

Icom Spain S.L.
www.icomspain.com

Icom Asia Co., Ltd.
www.icomasia.com

Icom Brazil
Ел. пошта: sales@icombrasil.com

Icom (UK) Ltd.
www.icomuk.co.uk

Icom France s.a.s.
www.icom-france.com